– Components Energized in "Function" –

Component	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	FF
Main Drive Motor	○	○	○	○	○	○	—	○	○
Fan Motors	○	○	○	○	○	○	—	○	○
Toner Replenishing Motor	—	—	—	—	—	○	—	○	○
Paper take-up	○	—	—	—	—	○	—	—	—
Scan	○	—	○	—	○	○	—	—	—
Exposure Lamp	○	—	○	—	○	—	—	—	—
Main Erase Lamp	○	○	○	○	○	○	—	○	○
Image Erase Lamp	○	—	○	○	○	○	—	○	○
Synchronizing Rollers	○	—	—	—	—	○	—	—	—
PC Drum Paper Separator Fingers	○	—	—	—	—	○	—	—	—
PC Drum Charge Corona and Image Transfer Corona	○	○	—	—	○	○	—	○	○
Paper Separator Corona and developing bias	○	—	○	○	○	○	—	○	○
Misfeed detection	○	—	—	—	—	○	—	—	—
Malfunction detection	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○: Energized —: Remains deenergized