LA2 LEDs ON/OFF Pattern

Zoom Ratio	Paper Width (mm)	LED Group No. 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	~99	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O							O
	100~107	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O								O
	108~116	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O									O
	117~126	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O										O
	127~135	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O											O
	136~142	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O												O
~0.449	143~149	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O													O
0.500~0.550	150~158	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O														O
0.551~0.576	159~166	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O															O
0.577~0.610	167~173	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																O
0.611~0.642	174~184	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																	O
0.643~0.672	185~195	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																		O
0.673~0.698	196~203	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																			O
0.699~0.728	204~211	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																				O
0.729~0.758	212~220	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																					O
0.759~0.776	221~229	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																						O
0.777~0.806	230~235	O	O	O	O	O	O	O	O	O																							O
0.807~0.830	236~244	O	O	O	O	O	O	O	O																								O
0.831~0.854	245~251	O	O	O	O	O	O	O																									O
0.855~0.882	252~258	O	O	O	O	O	O	O																									O
0.883~0.914	259~267	O	O	O	O	O																											O
0.915~0.938	268~277	O	O	O	O																												O
0.939~0.964	278~284	O	O	O																													O
0.965~0.990	285~292	O	O																														O
0.991~	293~298	O																															O

O = LED that turns ON

LA2 LEDs ON/OFF Pattern (Frame Erase, erase width 10 mm)

Paper Width (mm)	LED Group No. 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
~105	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					O	O
106~113	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O						O	O
114~121	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O							O	O
122~130	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O								O	O
131~140	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O									O	O
141~149	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O										O	O
150~156	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O											O	O
157~164	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O												O	O
165~172	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O													O	O
173~180	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O														O	O
181~188	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O															O	O
189~198	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																O	O
199~208	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																	O	O
209~217	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																		O	O
218~225	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																			O	O
226~234	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																				O	O
235~243	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																					O	O
244~249	O	O	O	O	O	O	O	O	O																						O	O
250~258	O	O	O	O	O	O	O	O																							O	O
259~265	O	O	O	O	O	O	O																								O	O
266~272	O	O	O	O	O	O																									O	O
273~281	O	O	O	O	O																										O	O
282~291	O	O	O	O																											O	O
292~298	O	O	O																												O	O
299~	O	O																													O	O

O = LED that turns ON